

Detector K68



Manual de utilizare

Introducere produs

Noua generație de detectoare este aici! Modelul K68 este construit după standarde de calitate militară și dispune de afișaj LED tip cod–tabel. Acesta indică intensitatea semnalului sursă cu precizie sporită. Este o tehnologie inteligentă de detecție modernizată, creată pentru a fi ușor de folosit și extrem de eficientă, oferind siguranță împotriva oricărui dispozitiv care ar putea să-ți compromită intimitatea.

Dispozitivul utilizează tehnologie militară americană și este rezultatul unei cercetări dedicate. Este destinat pieței de echipamente pentru:

- dispozitive de ascultare,
- trackere GPS,
- telefoane mobile sub acoperire,
- camere wireless miniaturale,
- camere de supraveghere ascunse,
- echipamente de cazino frauduloase și multe altele.

K68 îndeplinește și funcții de investigație profesională, detectând variațiile de radiații electromagnetice, astfel încât să îți protejeze sănătatea și familia de expuneri periculoase.

Spre deosebire de alte produse de pe piață, K68 folosește modul Digital Acceptance, ceea ce înseamnă o gamă mai largă de frecvențe detectate și o protecție eficientă împotriva interferențelor semnalelor perturbatoare.

Puncte forte:

- Detectează semnale CDMA speciale (unde alte detectoare standard nu reușesc).
- Portabil, wireless și ușor de utilizat.
- Proiectat pentru a descoperi inclusiv semnalele GSM, 2G, 3G și 4G (CDMA/WCDMA).
- Ideal pentru detectarea cartelelor SIM ascunse, microfoanelor, camerelor și altor emițătoare wireless.

Componente principale



1. **Antenă** – trebuie instalată corect înainte de utilizare.
2. **Interfață Magnetic Probe** – pentru detectarea dispozitivelor magnetice ascunse (GPS-uri cu magnet, trackere, etc.).
3. **Comutator Pornire/Mod Wireless Detection** – rotire spre dreapta pentru pornire și reglarea sensibilității.
4. **Buton pentru Cameră cu Laser** – detectează camere ascunse, utilizând tehnologie LED infraroșu.
5. **Indicator LED putere** – afișează nivelul bateriei.
6. **Comutator Intensitate Lumină** – pentru mod lanternă și semnalizare.
7. **Comutator Detecție Magnetică** – pentru verificarea obiectelor suspecte (valize, mașini, etc.).
8. **Buton Mod Detecție Inteligentă** – activează analiza automată a semnalelor.
9. **Port USB** – pentru încărcare.
10. **Indicator de încărcare** – roșu în timpul încărcării, verde când este complet încărcat.

Mod de utilizare

Pornire

- Rotește butonul de pornire spre dreapta până la maxim – vei auzi un „BEEP” și ecranul LED se aprinde, intrând în **mod detecție**.

1. Detecția semnalelor wireless (RF Wireless Signal Detection)

- Rotește comutatorul pentru a seta nivelul de sensibilitate.
- Afișajul LED are 10 nivele, corespunzând culorilor:
 - **Alb** – semnal slab („White safe signal”),
 - **Verde** – semnal suspect,
 - **Galben** – semnal periculos,
 - **Roșu** – sursă confirmată, blocată.
- **Cum se interpretează:**
 - Dacă semnalul este puternic → alarma sonoră și luminoasă se activează.
 - Dacă apropii dispozitivul de sursa suspectă, indicatorul urcă în nivel.
 - Dacă ajunge la nivel 10 (roșu continuu) → semnal confirmat.
- **Vibrație:** în modul silențios, detectorul vibrează la semnale suspecte (util pentru verificări discrete).

2. Mod Cameră Ascunsă (Camera Detection)

- Activează LED-ul infraroșu și privește prin vizor.
- Camerele ascunse reflectă lumina și devin vizibile ca un punct luminos roșu.

3. Mod Detecție Magnetică

- Poziționează sonda magnetică în apropierea obiectelor metalice suspecte (ex: GPS-uri ascunse sub mașină).
- Dacă există un dispozitiv cu magnet, detectorul va emite semnal luminos și sonor.

4. Mod Detecție Inteligentă (Intelligent Detection)

- Apasă butonul „INTELLIGENT MODE”.
- Detectorul analizează și memorează automat semnalele suspecte timp de câteva minute.
- Când semnalul apare repetat de mai multe ori, dispozitivul intră în alarmă automată.

Observație importantă:

- În zone cu multe semnale (orașe mari, clădiri de birouri, hoteluri cu WiFi și GSM puternic), e normal să existe interferențe. **Folosește reglajul sensibilității** pentru a elimina zgomotul și a izola sursele reale de supraveghere.

Funcții speciale

1. Detecția câmpului magnetic

- Montează sonda magnetică, pornește detectorul și apasă pe butonul de detecție intensă.
- Dacă există un dispozitiv magnetic ascuns (ex: tracker GPS), LED-ul violet se aprinde și alarma sonoră se activează.

2. Detecția camerelor ascunse

- Pornește modul cameră, activează scanarea cu laser.
- Dacă există un obiectiv ascuns, vei observa un punct luminos roșu reflectat.
- Poți ajusta frecvența luminii pentru a identifica exact poziția camerei (frecvența mai rapidă = scanare mai precisă).

3. Detecția echipamentelor cu magnet puternic (ex: GPS sub mașină)

- Multe trackere și microfoane sunt ascunse în zone greu vizibile (sub mașină, în bare, în portiere).
- Detectorul K68 permite localizarea acestora chiar și în spații greu accesibile.

Domenii de utilizare

- Detectarea microfoanelor și camerelor ascunse în **birouri, săli de ședințe, locuințe, hoteluri, mașini.**
- Verificarea dacă telefonul mobil este ascultat sau interceptat.
- Identificarea radiațiilor de la antene de bază sau emițătoare ascunse.
- Protecție pentru **băi, cabine de probă, camere de hotel, școli, zone militare, instituții publice.**
- Detectarea semnalelor radio suspecte în **case de amanet, companii financiare, săli de negociere.**

Specificații tehnice

- **Frecvență de lucru:** 1 MHz – 8000 MHz
- **Dinamică detecție:** >73 dB
- **Sensibilitate:** $\leq 0.03\text{mV}$ (bandă principală)
- **Distanță de detecție WiFi 2.4G:** până la 10 m² (la 10 mW)
- **Distanță de detecție GSM/CDMA:** până la 15 m² (la 10 mW)
- **Afișaj:** 10 niveluri LED, sonor și vibrație
- **Baterie:** Li-ion 3.7V / 1800 mAh, reîncărcabilă USB
- **Autonomie:** 8–10 ore de utilizare continuă
- **Încărcare completă:** aprox. 3 ore
- **Dimensiuni:** 138 × 60 × 28 mm
- **Greutate:** 185 g

Conținut pachet

- 1x Detector K68
- 1x Antenă
- 1x Sondă magnetică
- 1x Cablu USB
- 1x Manual utilizare

Notă importantă: Culorile LED corespund intensității semnalului detectat –

Alb = sigur

Verde = suspect

Galben = periculos

Roșu = confirmat